



BFT4 – BFT20

Батарейные шкафы

Для увеличения времени автономной работы Вашего оборудования к определённым сериям ИБП INELT можно подключать внешние аккумуляторные батареи, которые компактно устанавливаются в батарейные шкафы BFT. Батарейные шкафы BFT4-BFT20 предназначены для установки большинства типов промышленных аккумуляторных батарей.

Батарейные шкафы BFT (закрытые стеллажи) отличаются высокой прочностью, что позволяет устанавливать батареи большой ёмкости. В стандартную комплектацию шкафов входят провода для соединения батарей. При необходимости одну линейку АКБ можно размещать в нескольких шкафах. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа, а высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку.

Тип	Габариты (мм)			Размер полок (уровней)			Кол-во Уровней	Вес
	Ширина	Высота	Глубина	Ширина	Высота	Глубина		
BFT4	460	300	760	420	290	750	1	18
BFT8	470	617	800	420	294	790	2	28
BFT16	470	1177	800	420	285	790	4	48
BFT20	470	1464	800	420	283	790	5	60

Стандартная комплектация

Тип	Комплектация*	Мощность ИБП
BFT4	Кабели под 4 АКБ 75-120Ач	До 3 кВА
BFT8	Кабели под 8 АКБ 75-120Ач	До 3 кВА
BFT16	Кабели под 29 АКБ 24-55Ач, авт. Выключатель	До 60 кВА
BFT20	Кабели под 20 АКБ 75-120Ач, авт. Выключатель	До 20 кВА

*Возможность изменение комплектации под различные ИБП (вплоть до 500 кВА) в соответствии с пожеланиями заказчика