

## Основные характеристики

### Подключение дополнительных периферийных устройств

Четыре дополнительных порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру.

### Режим быстрой зарядки

Поддержка режима быстрой зарядки одним из четырех портов USB 3.0.

### Удобство использования

Компактный размер устройства и возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания.



## DUB-1340

### Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)

#### Характеристики

##### Возможности подключения

- 4 порта USB 3.0
- Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1

##### Режим быстрой зарядки

- 1 порт для быстрой зарядки мобильных устройств
- Возможность зарядки устройств без использования компьютера

##### Удобство использования

- Поддержка Plug-and-play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением ОС Windows, Mac OS и Linux

Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-1340 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-1340 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.

#### 4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера

Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

#### Режим быстрой зарядки

Один из портов DUB-1340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.

#### Поддержка Plug-and-play

Для установки DUB-1340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1340 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1340.

**Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)**

Технические характеристики	
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 порт USB 3.0 Downstream типа "А" с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)</li> <li>• 3 порта USB 3.0 Downstream типа "А"</li> <li>• 1 разъем USB 3.0 "типа "А"</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикатор питания</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания</li> </ul>
<b>Сеть</b>	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• USB 1.1</li> <li>• OHCI</li> <li>• UHCI</li> <li>• EHCI</li> <li>• xHCI</li> </ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До 5 Гбит/с</li> </ul>
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До 127 устройств</li> <li>• Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)</li> </ul>
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0)</li> <li>• ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux</li> </ul>
<b>Физические параметры</b>	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 x 35 x 13,5 мм</li> </ul>
<b>Условия эксплуатации</b>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• От компьютера (от шины USB)</li> <li>• Внешний адаптер питания: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выход: 5 В постоянного тока 3 А</li> </ul> </li> </ul>
Поддерживаемый зарядный ток	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2</li> <li>• 0,5 А для стандартных портов</li> </ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая: от 0 до 40 °С</li> <li>• Хранения: от -20 до 70 °С</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата</li> <li>• При хранении: от 5% до 90% без конденсата</li> </ul>
<b>Комплект поставки</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Концентратор DUB-1340</li> <li>• Адаптер питания</li> <li>• Краткое руководство по установке</li> </ul>	
<b>Информация для заказа</b>	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DUB-1340/D1	Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)

Обновлено 28/10/2019