

Характеристики

- 2 порта KVM
- Поддержка разъема PS/2 клавиатуры/мыши
- Поддержка мониторов SVGA, VGA, Multi-Sync
- Разъем аудио для подключения аудиоустройства
- Автосканирование подключенных компьютеров каждые 10 секунд
- Звуковой сигнал подтверждения при переключении между компьютерами
- Индикаторы на передней панели для каждого компьютера
- Может переключаться между компьютерами при нажатии кнопки на переключателе или горячих клавиш на клавиатуре
- Поддерживает видеоразрешение 2048x1536
- 2 набора кабелей KVM

Двухпортовый переключатель KVM (клавиатура, монитор и мышь) является экономически эффективным решением для дома и офиса. KVM-121 позволяет пользователям управлять двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука.

Экономически эффективное решение для пользователей ПК.

Подключив KVM-121, вы получаете возможность управления двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры, монитора и мыши, экономя средства на приобретение дополнительного оборудования и сохраняя свободное рабочее пространство. В комплекте с устройством поставляется два комплекта KVM-кабелей.

Многофункциональность.

KVM-121 производит эмуляцию каждого подключенного к нему компьютера и использует для интеллектуального управления KVM-портами встроенный микропроцессор, что позволяет одновременно управлять подключенными компьютерами. Автосканирование, звуковая сигнализация и поддержка "горячих клавиш" клавиатуры делает KVM-121 простым в использовании и управлении. Для удобства работы, на передней панели устройства расположена кнопка переключения между компьютерами.

Поддержка мониторов с высоким разрешением.

KVM-121 может работать с мониторами VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 72 Гц.

Совместное использование аудиоустройств.

KVM-121 обеспечивает поддержку передачи звука и оборудован аудиоразъемом для подключения аудиоустройств, позволяющих прослушивать звуковой сигнал с подключенных компьютеров.



Характеристики:	
Аппаратное обеспечение	
Индикаторы	• Выбранный ПК
Кнопки	• Переключение порта
Корпус	• Пластик
Порты для подключения консоли управления	
Монитор (локальный)	•VGA
Клавиатура (локальная)	•PS/2 (сиреневого цвета)
Мышь (локальная)	•PS/2 (зеленого цвета)
Аудио	•Jack 3.5-F мм
Порты для подключения ПК	
• 2 порта VGA	
Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК	
Монитор	•VGA
Клавиатура	• PS/2 (сиреневого цвета)
Мышь	• PS/2 (зеленого цвета)
Аудио	•Jack 3.5-M мм
Основные характеристики	
Количество ПК	• 2
Автосканирование	• Да
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Переключение	• Кнопка переключения на корпусе • Горячие клавиши
Параметры изображения	
Разрешение для локальной консоли (max)	• 2048x1536
Физические параметры	
Вес	•565 г (переключатель KVM и 2 набора KVM кабелей)
Размеры	•104 x 61 x 28 мм
Условия эксплуатации	
Питание	•От портов PS/2 ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	•Рабочая: от 0° до 40° С •Хранения: от -20° до 60° С
Влажность	• от 0% до 80% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> •Переключатель KVM-121 •Краткое руководство по установке •2 кабеля KVM 	



ACN 052 202 438