

Основные характеристики

Подключение дополнительных периферийных устройств

Четыре дополнительных порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру.

Зарядка и синхронизация iPad

Возможность одновременной зарядки и синхронизации iPad.

Удобство использования

Компактный размер устройства и возможность работы в качестве USB-концентратора даже в случае отсутствия адаптера питания.



DUB-H4

Компактный концентратор с 4 портами USB 2.0

Характеристики

Возможности подключения

- 4 порта USB 2.0
- Обратная совместимость с устройствами USB 1.1

Режим быстрой зарядки¹

- 4 порта для быстрой зарядки мобильных устройств с аккумуляторами повышенной емкости, например iPad
- Возможность зарядки устройств без использования компьютера

Удобство использования

- Установка Plug-and-play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением ОС Windows, MAC и Linux

Концентратор с 4 портами USB 2.0 DUB-H4 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge)¹ порты обеспечивают повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H4 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.

4 дополнительных порта USB 2.0 для компьютера

Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H4 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

Режим быстрой зарядки¹

DUB-H4 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H4 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H4 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств.

Зарядка и синхронизация iPad

DUB-H4 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.²

Установка Plug-and-play

Для установки DUB-H4 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H4, а затем концентратор к компьютеру.

¹ Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру.

² Компания D-Link предоставляет утилиту для ОС Windows для одновременной зарядки и синхронизации iPad с использованием кабеля с 30-контактным разъемом.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 4 порта USB Downstream типа "A" с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)¹ • 1 порт USB Upstream типа "Mini-B"
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный режим (синий) • Режим быстрой зарядки (зеленый)
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем для подключения адаптера питания
Сеть	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • USB 1.1 • ОНСИ • УНСИ • ЕНСИ
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • До 480 Мбит/с
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, MAC OS X 10.3 или выше, Linux
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 64 x 64 x 14 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 85 г
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: <ul style="list-style-type: none"> - Выход: 5 В постоянного тока 2,5 А
Поддерживаемый зарядный ток ²	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный режим: 0,5 А для всех четырех портов • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)¹: <ul style="list-style-type: none"> - Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 - Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 60 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Концентратор DUB-H4 • Адаптер питания • Кабель USB 2.0 • Краткое руководство по установке 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • CE • C-Tick • IC
RoHS	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствие RoHS

Информация для заказа	
Модель	Описание
DUB-H4	Компактный концентратор с 4 портами USB 2.0

¹ Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру.

² Рекомендуется, чтобы суммарный потребляемый ток не превышал 2,4 А (суммарная потребляемая мощность не превышала 12 Вт).

Обновлено 20/03/2018