

Основные характеристики

Подключение дополнительных периферийных устройств

Два дополнительных порта USB 3.0 и порт USB Type-C для подключения периферийных устройств к компьютеру.

Слоты для карт SD и microSD

Слоты для карт SD и microSD позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.

Удобство использования

Компактный размер устройства и возможность работы даже в случае отсутствия адаптера питания.



DUB-1325

Концентратор с 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C, слотами для карт SD и microSD и разъемом USB 3.0

Характеристики

Возможности подключения

- 2 порта USB 3.0 Type-A
- Порт USB Type-C (только для передачи данных)
- Слот для карты SD
- Слот для карты microSD
- Разъем USB 3.0 Type-A
- Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1

Удобство использования

- Поддержка Plug-and-play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением ОС Windows, Mac OS и Linux

Концентратор с разъемом USB 3.0 DUB-1325 позволяет подключить до трех периферийных USB-устройств к портативному или настольному компьютеру, а также установить карты SD и microSD в соответствующие слоты.

3 дополнительных порта USB для компьютера

Данный концентратор обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1325 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Слоты для карт SD и microSD

Концентратор DUB-1325 оснащен слотами для карт SD и microSD. Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.

Поддержка Plug-and-play

Для установки DUB-1325 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1325 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1325.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 2 порта USB 3.0 Type-A • Порт USB Type-C (только для передачи данных) • Слот для карты SD • Слот для карты microSD • Разъем USB 3.0 Type-A
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Индикатор питания
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания
Сеть	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 для Type-C • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHCI • EHCI • xHCI
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 Гбит/с
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> • До 127 устройств • Возможность каскадирования
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 108 x 35 x 13,5 мм
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: <ul style="list-style-type: none"> - Выход: 5 В постоянного тока 2 А
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Концентратор DUB-1325 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DUB-1325/A1	Концентратор с 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C, слотами для карт SD и microSD и разъемом USB 3.0

Обновлено 28/10/2019