

Основные характеристики

Подключение периферийных устройств Два порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру.

Стандарт Power Delivery 3.0

Порт USB Туре-С предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать питание на ноутбук через подключенную к нему док-станцию.

Слоты для карт SD и microSD и порт HDMI Слоты для карт SD¹ и microSD² позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти. Предназначенный для подключения монитора порт HDMI поддерживает разрешение до 4K.



DUB-2327

Док-станция с разъемом USB Type-C, 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и слотами для карт SD и microSD

Характеристики

Возможности подключения

- 2 порта USB 3.0 Туре-A
- Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1
- 1 порт USB Type-C/PD 3.0
- 1 порт HDMI
- Слот для карты SD¹
- Слот для карты microSD²

Удобство использования

- Поддержка Plug-and-Play
- Компактный размер
- Работа с компьютерами под управлением OC Windows и macOS

Док-станция DUB-2327 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Туре-С. Порты USB 3.0 позволяют подключать к DUB-2327 периферийные USB-устройства, порт HDMI 3 с поддержкой разрешения до 4K предназначен для подключения монитора, а слоты SD 1 и microSD 2 позволяют устанавливать соответствующие карты. Порт USB Туре-С предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 не только данные, но и питание 4 . Таким образом, DUB-2327 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, карты SD 1 и microSD 2 , Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.

2 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера

DUB-2327 обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2327 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Слоты для карт SD и microSD

Док-станция DUB-2327 оснащена слотами для карт SD^1 и micro SD^2 . Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.

Стандарт PD 3.0

Порт USB Туре-С предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 не только данные, но и питание⁴.

Поддержка Plug-and-Play

Для установки DUB-2327 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2327 к компьютеру.



Технические характеристики Аппаратное обеспечение

• 1 разъем USB Type-C • 2 порта USB 3.0 Туре-А • 1 порт USB Type-C/PD 3.0

Интерфейсы

Док-станция с разъемом USB Туре-С, 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и слотами для карт SD и microSD

	 1 порт USB Туре-С/РО 3.0 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4 Слот для карты SD¹ Слот для карты microSD²
Индикаторы	• Индикатор питания (на устройство) - Горит зеленым цветом - питание включено
Общие параметры	
Стандарты	• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
Скорость передачи данных	• До 5 Гбит/с
Разрешение	• 4К @ 30 Гц, 1080Р @ 120 Гц
Системные требования	• Доступный порт USB Type-C • OC Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)
Физические параметры	
Размеры (Д х Ш х В)	• 118 x 35 x 13 мм
Bec	• 0,07 кг
Условия эксплуатации	
Питание	• От компьютера (от шины USB)
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток	• 20 B / 3 A (PD 3.0)
Температура	• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность	• При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата
Комплект поставки	
Док-станция DUB-2327Краткое руководство по устаГарантийный талон	ановке
Информация для заказа	
Модель	Описание
DUB-2327	Док-станция с разъемом USB Type-C, 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и слотами

¹Док-станция совместима с картами SD/SDHC/SDXC.

для карт SD и microSD

Обновлено 13/05/2021



Док-станция совместима с картами microSD/SDHC/SDXC.
 Убедитесь, что порт USB Туре-С компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).
 Убедитесь, что порт USB Туре-С ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.