

- Компактный резервный ИБП
- Микропроцессорное управление
- Простая конструкция, высокая надежность
- Автоматическое включение при возобновлении подачи напряжения
- "Холодный" старт
- 3 евророзетки с батарейной поддержкой



Для защиты:

- Компьютера
- Кассового аппарата
- Периферийной техники
- Телефонной станции

Резервный ИБП Eltena One Station применяется для защиты маломощного оборудования, оснащенного импульсными блоками питания. Простая и надежная конструкция, компактные габариты. Построенный по бестрансформаторной схеме, эта модель ИБП имеет низкое собственное потребление при малой нагрузке, и высокий для своего класса оборудования КПД. Стандартные розетки удобны для подключения различного оборудования, в том числе, оснащенного блоками питания, изготовленными в едином корпусе со штепсельной вилкой.

Модель		One Station 600
Мощность, ВА/Вт		600/300
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В		180 - 270
Частота, Гц		50
Напряжение при работе от батареи		230В ± 10%
Частота (выход), Гц		50 ± 1
Форма напряжения при работе от батареи		ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батареи (типичное), мс		2 - 6
Встроенная батарея		1 x 12В, 5Ач
Время заряда		8 часов до 90% емкости
Выходные соединения		3 шт. СЕЕ7 (Евро)
Окружающая среда	Относительная влажность	0 - 90% без конденсата
	Рабочая температура	0 - 40 °С
Габариты (Ш x В x Г), мм		161 x 89,2 x 166
Вес нетто, кг		2,56
Стандартная комплектация		Входной кабель